

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DHI-ART-ARC3000H-03-W2(868) Комплект беспроводной
GSM-сигнализации
(DHI-ART-ARC3000H-03-W2(868))**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Страница 1 из 10

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DHI-ART-ARC3000H-03-W2(868)

Характеристики товара

Фото DHI-ART-ARC3000H-03-W2(868)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DHI-ART-ARC3000H-03-W2(868) Комплект беспроводной GSM-сигнализации

Комплект охранной сигнализации. Поддержка до 150 беспроводных периферийных устройств (6 сирен, 64 беспроводных брелока). Отображение состояния периферийных устройств (уровень сигнала, уровень заряда батареи, температура, версия программы). Автоматическая сетевая синхронизация (ANR). Просмотр видео в приложении. Тревожная кнопка. Функция псевдослучайной перестройки рабочей частоты и технология двухсторонней передачи обеспечивают стабильность связи. Обновление через Интернет и автоматическое восстановление после сбоя обновления.

Совершенно новый промышленный дизайн и передовые технологии упрощают установку нового поколения беспроводной сигнализации, которая имеет привлекательный внешний вид, обеспечивают более надежную связь и более стабильную работу. Удобные мобильные приложения DMSS (для конечных пользователей) и COS Pro (для монтажных организаций) позволяют получать уведомления в режиме реального времени, контролировать и управлять устройствами, работать дистанционно и многое другое. В основном применяется для загородных домов, магазинов, квартир и т. д.

Применение



Характеристики товара

Входы / выходы, Беспроводная охранная зона **Контроллер**

- 150 беспроводных периферийных устройств (6 сирен, 64 беспроводных брелока), **Интерфейсы,** Звуковой сигнал
- Контроллер

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- есть, Кнопки Контроллер
- 1 сброс, 1 питание, 1 точка доступаБрелок
- 4 (домашний режим, постановка на охрану, снятие с охраны, тревога)Датчик двери
- 1 кнопка питанияДатчик движения
- 1 кнопка питания, Индикаторы Контроллер
- 1 для нескольких состояний (тревога, постановка на охрану, снятие с охраны, соединение и неисправность)Брелок
- 1 двухцветный индикатор состояния (зеленый
- нормальный, красный
- ненормальный)Датчик двери
- 1 зеленый индикатор тревогиДатчик движения
- 1 зеленый индикатор тревоги, Аккумуляторная батарея Контроллер
- встроенный литиевый аккумулятор, Ethernet Контроллер
- RJ-45 (10 Мбит/с, 100 Мбит/с.), **Функции**, Протоколы Контроллер
- TCP/IP, включая PPTP, L2TP, DHCP, UPNP, NTP, Автономный кэш Контроллер
- ≤50 записей (ANR), Защита конфигурации параметров от сбоя питания Контроллер
- есть, Удаленное обновление Все устройства
- обновление через Интернет, Связь с видео Контроллер
- есть, Сигнал разрядки батареи Все устройства
- есть, Противокражная сигнализация Контроллер
- естьДатчик двери
- естьДатчик движения
- есть, Управление пользователями Контроллер
- функция «Поделиться» для пользователей приложения, Считывание данных Контроллер
- push-сообщение, состояние устройства и версия программы, уровень сигналаБрелок
- уровень сигналаДатчик двери
- уровень сигналаДатчик движения
- уровень сигнала, Постановка и снятие с охраны Контроллер
- приложение, брелок, расписание, **Беспроводная сеть**, Рабочие частоты Все устройства
- 868 МГц ~ 868.6 МГц, Дальность передачи сигнала Контроллер
- 2000 м на открытом пространствеБрелок
- 900 м на открытом пространствеДатчик двери
- 1200 м на открытом пространствеДатчик движения
- 1600 м на открытом пространстве, Тип связи Все устройства
- двухсторонняя, Стандарт шифрования Все устройства
- AES128, Псевдослучайная перестройка рабочей частоты Все устройства
- есть, Wi-Fi Контроллер
- диапазоны 2.4 ГГц, 5 ГГц, **Периферия**, Сторонние устройства Датчик двери
- 1 вход (сухой контакт), **Температура**, Диапазон измерения Датчик двери
- -15°C ~ +65°C (в помещении) Датчик движения
- -15°C ~ +65°C (в помещении), Точность измерения Датчик двери
- ± 1°C Датчик движения

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- $\pm 1^{\circ}\text{C}$, Шаг измерения Датчик двери
- 1°C Датчик движения
- 1°C , **Характеристики**, Типы датчиков Датчик двери
- геркон Датчик движения
- 2-элементный пассивный ИК-датчик с низким уровнем шума, Режим тестирования Датчик двери
- есть Датчик движения
- есть, Применение Датчик двери
- не металлические двери, Рабочее расстояние Датчик двери
- <40 мм, Дальность обнаружения движения Датчик движения
- 12 м (90°) при высоте установки 2.2 м, Скорость обнаруживаемого движения Датчик движения
- 0.3 м/с ~ 3 м/с, Отсутствие реакции на домашних животных Датчик движения
- ≤ 18 кг, Допустимый уровень освещенности Датчик движения
- 6500 лк, Двухсторонняя цифровая температурная компенсация Есть (отсутствует уменьшение дальности обнаружения при высокой температуре), Чувствительность Датчик движения
- Настраиваемая (3 уровня), **Основные параметры**, Питание Контроллер
- 12 В (DC), 1,5 А (блок питания для Европы, Великобритании или США по выбору)Брелок
- батарея CR2032 Датчик двери
- батарея CR123A Датчик движения
- батарея CR123A, Время автономной работы от батареи Контроллер
- 12 часов в режиме ожидания от аккумуляторной батареиБрелок
- 5 летДатчик двери
- 5 летДатчик движения
- 4 года, Потребляемая мощность Брелок
- 0.1 Вт Датчик двери
- 0.125 Вт Датчик движения
- 0.12 Вт, Рабочая температура Контроллер
- $-10^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$ (внутри помещения)Брелок
- $-10^{\circ}\text{C} \sim +55^{\circ}\text{C}$ (внутри помещения)Датчик двери
- $-10^{\circ}\text{C} \sim +55^{\circ}\text{C}$ (внутри помещения)Датчик движения
- $-10^{\circ}\text{C} \sim +55^{\circ}\text{C}$ (внутри помещения), Рабочая влажность Все устройства
- 10 % ~ 90 %, Размеры Контроллер
- 163 мм × 163 мм × 32 мм Брелок
- 60 мм × 39.5 мм × 15 мм Датчик двери
- 100.2 мм × 20.8 мм × 20.3 мм Датчик движения
- 104 мм × 60 мм × 50 мм, Размеры упаковки Контроллер
- 219 мм × 187 мм × 91 ммБрелок
- 135 мм × 98.5 мм × 27.8 мм Датчик двери
- 135 мм × 98.5 мм × 27.8 мм Датчик движения
- 135 мм × 98.5 мм × 56.8 мм, Монтаж Контроллер
- на стену, на стол Датчик двери
- на крепление Датчик движения

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- на стену, Масса нетто Контроллер
- 0.38 кг Брелок
- 0.02 кг Датчик двери
- 0.07 кг Датчик движения
- 0.1 кг, Масса брутто Контроллер
- 0.8 кг Брелок
- 0.065 кг Датчик двери
- 0.115 кг Датчик движения
- 0.17 кг, Материал корпуса Все устройства
- пластик, Сертификаты Все устройства
- СЕ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Цвет	Белый
Назначение сигнализации	Охранная
Постановка и снятие с охраны	Мобильное приложение / брелок
Комплектация	Датчик движения / датчик открытия дверей/окон / контрольная панель / брелок управления
Работает со смартфоном	Да
Тип соединения устройств	Беспроводное

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Спецификация Dahua DHI-ART-ARC3000H-03-W2 \(868\)](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DHI-ART-ARC3000H-03-W2(868) Комплект беспроводной GSM-сигнализации

Цвет	Белый
Комплектация	Датчик движения / датчик открытия дверей/окон / контрольная панель / Брелок управления
Назначение сигнализации	Охранная
Постановка и снятие с охраны	Мобильное приложение / Брелок
Работает со смартфоном	Да
Тип соединения устройств	Беспроводное

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DHI-ART-ARC3000H-03-W2(868) Комплект беспроводной GSM-сигнализации



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>